



RF Touch-B

RF Touch-W

Technické parametry		RF Touch-B	RF Touch-W
Displej			
Typ:		barevný TFT LCD	
Rozlišení:		320 x 240 bodů / 262 144 barev	
Poměr stran:		3:4	
Viditelná plocha:		52.5 x 70 mm	
Podsvícení:		aktivní (bílé LED)	
Dotyková plocha:		rezistivní 4 vodičová	
Úhlopříčka:		3.5"	
Ovládání:		dotykové	
Napájení			
Napájecí napětí / jmen. proud:	100–230 V AC	ze zadní strany 100-230VAC z boční strany 12 V DC*	
Příkon:		max. 5 W	
Napájecí svorky:		A1–A2	
Ovládání			
Dosah:		100 m	
Min. vzdálenost RF Touch-aktor:		1 m	
Frekvence:		866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz	
Připojení			
Připojení:		bezšroubová svorkovnice	Push-in nebo konektor Jack Ø 2.1 mm
		svorkovnice	
Průřez připojovacích vodičů:		max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou	
Provozní podmínky			
Pracovní teplota:		0 až +50 °C	
Skladovací teplota:		- 20 až +70 °C	
Krytí:		IP20	
Kategorie přepětí:		III.	
Stupeň znečištění:		2	
Pracovní poloha:		libovolná	
Instalace:		do instalační krabice	libovolně v interiéru
Rozměry:		94 x 94 x 36 mm	94 x 94 x 24 mm
Hmotnost:**		127 g	175 g
Související normy:		EN 60730-1	

* Adaptér je součástí balení jednotky RF Touch-W.

** Hmotnost je uvedena s plastovým rámečkem a mezirámečkem.

- Bezdrátová dotyková jednotka RF Touch je centrálním ovládáním pro vytápění, spínání elektrospotřebičů a zařízení, stmívání světel, ovládání žaluzií,...
- Vysílá a přijímá povely od prvků, zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci.
- Díky obousměrné komunikaci vizualizuje aktuální stav jednotlivých prvků.
- Automatické ovládání na základě týdenního programu.
- Lze kombinovat až se 40 prvky iNELS RF Control + 30 detektory, (instalaci můžete postupně rozšiřovat od 1 prvku).
- Naájení dotykové jednotky je v rozsahu 100-230 V AC, (RF Touch/W i pomocí adaptéru 12 V DC - součást balení).
- Dosah až 100 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi RF Touch a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control
- Barevné provedení RF Touch:
 - rámečky: v základním plastovém provedení (bílá, černá, červená) nebo v luxusním designu LOGUS⁹⁰ - sklo, kov (hliník, nikel, titan)
 - mezirámečky: v základní bílé a tmavě šedé barvě nebo s metalickým nástřikem - hliníkové, perleťové, ledové a šedé
 - zadní kryt (RF Touch/W): v barvě bílé, slonové kosti, světle šedé a tmavě šedé.

V roce 2011 byla bezdrátová dotyková jednotka RF Touch oceněna cenou ZLATÝ AMPER.

- Barevnou kombinací dle vlastního výběru si můžete vybrat v e-shopu ELKO EP.



černá / bílá



bílá / perleťová



sklo / šedá




červená / hliníková



hliník / tm.šedá



titan / ledová



- Povel k provedení funkce
- Zpětná informace o vykonání funkce

VYTÁPĚNÍ

- ovládání topných zařízení (kotle, termohlavice 0–10 V...)
- regulace teploty v celém domě nebo jednotlivých místnostech zvlášť
- informace o venkovní teplotě (bezdrátový teplotní senzor) - terasy ...
- možnost nastavení vlastního programu vytápění na celý týden
- prázdninový režim přeruší nastavený topný režim v době Vaší dovolené
- korekci teploty v místnosti (v době topného režimu) provedete příkazem digitálního termoregulátoru

STMÍVÁNÍ

- regulace intenzity světla (žárovky, LED žárovky, LED pásy, halogenová svítidla s el. nebo vinutým transformátorem, zářivky ve stmívatelným předřadníkem 1–10 V)
- možnost vlastního pojmenování jednotlivých stmívaných okruhů (např.: světla obývací)
- imitace „východu / západu slunce“ - světlo pozvolna nabíhá nebo dobíhá po Vámi nastavený čas v rozmezí 2 s až 30 min

DETEKTORY

- RF Touch komunikuje s detektory - okenními, dveřními, pohybu, ...
- možnost kombinace se spínacími prvky
- máte dokonale přehled o celém domě

SPÍNÁNÍ

- funkce slouží ke spínání osvětlení, zásuvek, elektro spotřebičů a zařízení
- přehledné ovládání díky možnosti vlastního pojmenování
- spínací hodiny umožňují sepnutí spotřebičů v závislosti na reálném čase i ve Vaší nepřítomnosti (simulace přítomnosti osob, atd.)
- volba funkcí spínacího prvku: sepnout / vypnout, impulsní relé, tlačítko, zpožděný rozběh / návrat (čas nastavení zpoždění 2 s až 60 min)

ŽALUZIE

- ovládání žaluzií, markýz, rolet, garážových vrat apod.
- ovládání žaluzií jednotlivě nebo hromadně
- nastavení samostatného časového programu doby vytažení / zatažení
- napájení žaluziových prvků je na 230 V i na 24 V DC (meziokenní žaluzie, apod.)

RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ

- slouží pro skupinové ovládání více prvků jedním dotykem
- možnost vytvoření scény, kdy se po aktivaci například zatáhne žaluzie a světlo se přizpůsobí na Vámi zvolený jas